

HP Color LaserJet Enterprise M553-serien



Hurtig udskrivning. Strålende farver.

Hastighed og farver spiller sammen i din virksomhed. Kombinationen af denne energieffektive printer og originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence giver livlige farvedokumenter i professionel kvalitet, præcis når medarbejderne har brug for dem.



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Berøringskærm i farver og HP JetAdvantage-kompatibilitet findes kun på M553x.

Udskrivning via Wi-Fi og NFC er indbygget i M553x og sælges som tilbehør til M553n og M553dn.

Hurtig udskrivning, når du har brug for det.

- Du kan udskrive fra slumretilstand på kun 9 sekunder.¹ Du får udskrivning på begge sider lige så hurtigt som på en side – helt op til 40 billeder pr. minut.²
- Printeren bruger usædvanligt lidt energi – takket være den intelligente medieregistrering og tonerteknologi.³
- Med den justerbare farveberøringskærm på 4,3" (10,9 cm) kan medarbejderne hurtigt udføre deres arbejdsopgaver.
- Du kan udskrive dokumenter i konstant høj kvalitet på tværs forskellige medier – herunder A5 – med automatisk medieregistrering.

Sørg for, at printerflåden er enkel, beskyttet og strømlinet.

- Med HP Web Jetadmin⁴ kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.
- Følsomme forretningsoplysninger beskyttes med indbyggede og valgfrie funktioner, herunder HP JetAdvantage-sikkerhedsløsninger.⁵
- Du kan nemt udvikle, installere og tilføje HP- og tredjepartsløsninger. Vælg hukommelsesopgradering på 1 GB.⁶
- Du kan øge sikkerheden, genskabe kontrollen og undgå yderligere udgifter med HP JetAdvantage Private Print.⁷

Udskriv, når arbejdet kræver det.

- Gør det muligt at udskrive direkte trådløst på kontoret – fra mobilenheder – uden adgang til netværket.⁸
- Du har mulighed for at udskrive ved bare at holde en NFC-kompatibel mobilenhed mod printeren – uden behov for et netværk.⁹
- Det er nemt at udskrive fra forskellige smartphones og tablet-pc'er – det kræver som regel ingen konfiguration eller apps.¹⁰

Flere sider, større ydeevne og bedre beskyttelse.

- Med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du flere sider pr. patron end end med forgængerne.¹¹
- Du kan regne med professionel kvalitet og hurtig udskrivning – toner med høj produktivitet fungerer bedre med din HP-printer.
- Du hjælper med at sikre den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, vha. teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Udskriv straks med de forudinstallerede patroner. De kan udskiftes med valgfrie patroner med høj kapacitet.¹²


Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M553x vist:

1. Intuitivt VGA-farvekontrolpanel på 10,9 cm (4,3"), der kan vippes op, så det er nemmere at se
2. Knappen Start (vender tilbage til startskærbilledet)
3. Hardwareintegrationslomme (HIP) til integrering af løsninger
4. USB-port med nem adgang til direkte udskrivning af filer¹³
5. Højre dæksel (adgang til fikseringsenheden og papirgangen)
6. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
7. 100-arks universalsbakke
8. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
9. Nederste højre dæksel (adgang til papirgangen)
10. To 550-arks papirbakker med en samlet papirkapacitet på 1.200 ark
11. 250-arks udbakke
12. Indbygget Direkte Trådløs¹⁴/tryk-for-at-udskrive via NFC¹⁵
13. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
14. 1 GB hukommelse og en 1,2 Ghz-processor
15. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver
17. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
18. Hi-Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Udskrivningshastighed i sider pr. minut (ppm), A4¹⁶	38	38	38
100-arks universalsbakke og 550-arks papirbakke 2	Ja	Ja	Ja
550-arks papirbakke 3	Tilbehør	Tilbehør	Ja
2 550-arks papirbakker 4 og 5	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Printerkabinet	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Kontrolpanel	Farvedisplay med fire linjer og tastatur	Farvedisplay med fire linjer og tastatur	Justerbar farveberørings-skærm på 4,3" (10,9 cm)
Harddiskdrev	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Hukommelse (standard/maksimum)	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB
Tilslutning af hardware (HIP)	Fås ikke	Ja	Ja
Automatisk dupleksudskrivning	Fås ikke	Ja	Ja
Udskrivning med Direkte Trådløs¹⁴ og tryk-for-at-udskrive via NFC¹⁵	Tilbehør	Tilbehør	Ja
ENERGY STAR®-certificeret/Blue Angel-kompatibel	Fås ikke	Ja	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit	
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit	
	CF360A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, sort 6.000 sider	
	CF360X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 12.500 sider	
	CF361A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, cyan	
	CF361X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan	
	CF362A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, gul	
	CF362X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul	
	CF363A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, magenta	
	CF363X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta	
	Tilbehør	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
		B5L34A HP Color LaserJet bakke til 500 ark papir og kraftige medier
		B5L51A HP Color LaserJet-printerkabinet
F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør		
G6W84A HP 1 GB 90-bens DDR3 DIMM		
Tilslutning	B5L28A Indvendige HP USB-porte	
Service og support	U8CG3E HP's 3 års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	
	U8CG4E HP's 3 års hardwaresupport 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	
	U8CHOE HP's 4 års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	
	U8CH1E HP's 5 års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	
	U8CJ4PE HP's 1 års hardwaresupport efter garantiuldøb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	
	U8CJ5PE HP 1 års hardwaresupport efter garantiuldøb 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	
	U8CJ7PE HP's 2 års hardwaresupport efter garantiuldøb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardwaresupport	

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Printhastighed⁶	Op til 38 sider pr. min. sort (A4); Op til 38 sider pr. min. farve (A4); Op til 38 tommer/min sort dupleks (A4); Op til 38 tommer/min farve-dupleks (A4)		
Tid for levering af første side⁷	Kun 6 sek. sort (A4, klar); På kun 7 sek. farve (A4, klar)		
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (bedste) Sort; Op til 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (bedste) farve		
Printteknologi	Laser		
Printområde	Udskriftsmargener: Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede		
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af originale PDF-filer (v1.7)		
Mulighed for mobil print⁴	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret		
Normeret forbrug pr. måned^{8, 9}	Op til 80.000 sider (A4), anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 6.000 sider		
Fonte og skriftsnit	105 indbyggede skalerbare TrueType-skrifttyper i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista-/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flashhukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply understøttet¹⁰	Ja		
Processorhastighed	1,2 GHz		
Tilslutning	Standard: Hi-Speed-USB 2.0 port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport		
Forberedt til netværk	Standard (indbygget Gigabit Ethernet)		
RAM	Standard: 1 GB; Maksimum: 2 GB		
Harddisk	4 GB ikke-flygtigt lager, firmwarekryptering (AES-128 eller AES 256) af kunde-/opgavedata; Sikker kryptografisk sletning – opgavedata, sikker sletning – disk		
Funktioner	Print		
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, huller, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret		
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm		
Papirhåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke og 550-arks papirbakke 2 Valgfrit/input: 550-arks universalbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5	Standardinput: 100-arks universalbakke og 550-arks papirbakke 2 Valgfrit/input: 550-arks universalbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5	Standardinput: 100-arks universalbakke 550; 550-arks papirbakke 2; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 100; transparenter, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Bakke 3: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Op til 2300 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark, Op til 10 kuverter, Op til 100 ark transparenter Maksimum: Op til 250 ark		
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfrie bakker 3+: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir)		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Standardtilslutning	Hi-Speed-USB 2.0 port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport		
Almindelige patroner³	Sort HP 508A LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 6.000 sider) CF360A; Sort HP 508X LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 12.500 sider) CF360X; Cyan HP 508A LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 5.000 sider) CF361A; Cyan HP 508X LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 9.500 sider) CF361X; Gul HP 508A LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 5.000 sider) CF362A; Gul HP 508X LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 9.500 sider) CF362X; Magenta HP 508A LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 5.000 sider) CF363A; Magenta HP 508X LaserJet-tonerpatron (ISO-kapacitet på ca. 9.500 sider) CF363X		
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatible operativsystemer¹¹	Windows er kompatibel med den medfølgende driver: Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver undtagen RT til tablet-pc'er; Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows er kompatibel med den universelle printerdriver (fra HP.com): Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows Vista: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriverne fås på HP.com og i App Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobilstyresystemer (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre styresystemer: UNIX		
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver undtagen RT til tablet-pc'er; Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows er kompatibel med den universelle printerdriver (fra HP.com): Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows Vista: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mobilstyresystemer (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre styresystemer: UNIX; Cd-rom, dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret USB, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB ledig plads på harddisken		
Medfølgende software	Windows: HP-softwareinstallation/-afinstallation, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP-opdatering, hjælp til produktregistrering, hjælp til HP's webtjenester (HP Connected), online brugervejledninger; Mac OS: Velkomstkærm (omdirigerer brugerne til HP.com eller OS App Store for LaserJet-software)		
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøttelse af WJA-10 IPsec-konfiguration med brug af IPsec-plugin; Port til Kensington-lås		
Printerstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging og Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 458 x 479 x 399 mm Maksimum: 699 x 479 x 399 mm	Minimum: 458 x 479 x 399 mm Maksimum: 699 x 479 x 399 mm	Minimum: 458 x 479 x 581 mm Maksimum: 699 x 479 x 581 mm
Pakkemål (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Printervægt	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Pakkevægt	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed		
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 35°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed		
Lydforhold⁵	Lydintensitet: 6,5 B(A); Lydtryk: 51 dB(A)		
Strøm²	Krav: Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz Forbrug: 617 W (udskrivning), 33,7 W (klar til udskrivning), 3,95 W (dvale), 1 W (automatisk sluk/tænd via LAN), 0,1 W (manuel tænd/sluk), 0,1 W (slukket) Strømforsyning, type: Indbygget strømforsyning		
Certificeringer	CISPR 22:2008, klasse A, EN 55022:2010, klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008		
Kassens indhold¹	HP Color LaserJet EnterpriseM553n-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalbakke 1; 550-arks papirbakke 2	HP Color LaserJet EnterpriseM553dn-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalbakke 1; 550-arks papirbakke 2	HP Color LaserJet EnterpriseM553x-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalbakke 1; 550-arks papirbakke 2; 550-arks papirbakke 3
Garanti	1 års garanti med service på stedet.		

Fodnoter

¹Målt iht. ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.; ²Målt iht. ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.; ³Baseret på HP's tests med brug af ENERGY STAR®-programmets Typical Electricity Consumption-metode (TEC) eller som rapporteret på energystar.gov i forhold til konkurrerende farvelaserprintere med en enkelt funktion og med en udskrivningshastighed på mellem 31 og 44 sider i minuttet (ppm) i november 2014. De egentlige resultater kan variere.; ⁴Universelt enhedsekstramodul tilbydes med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og nyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁵Nogle løsninger kræver download eller tilkøb. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶Løsninger, der er installeret via tilslutning af hardware (HIP), kan kræve yderligere tilkøb.; ⁷Sælges kun i udvalgte europæiske lande. Kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Funktionen kan anvendes gratis og kræver, at printeren er tilsluttet internettet, og at webtjenester er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hpjetadvantage.com>.; ⁸Udskrivning med Direkte Trådløs er kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Inden udskrivningen skal mobilenheden forbindes direkte med Wi-Fi-netværket for en MFP eller almindelig printer, som er kompatibel med udskrivning via Direkte Trådløs. Kræver muligvis også et program eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra multifunktionsprinterens eller printerens adgangspunkt. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁹Tryk-for-at-udskrive er kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Mobilenheden skal understøtte udskrivning via nærfeltkommunikation. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁰Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printerens er på det samme netværk eller har en direkte trådløs forbindelse. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er kun muligt med 2,4-GHz-forbindelser. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en HP-printer, der er forbundet til internettet. Kræver muligvis også installation af program eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug via trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheden. Du kan få flere oplysninger om dækning og tilgængelighed i dit lokalområde hos udbyderen. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør.; ¹¹Flere sider i forhold til tidligere patroner i henhold til en sammenligning af sidekapaciteten med henholdsvis HP 507A/X LaserJet-tonerpatroner i sort og HP 508A/X LaserJet-tonerpatroner i sort og med henholdsvis HP 507X LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul og HP 508X LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Dette gælder ikke for HP508A LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹²Originale HP 508X LaserJet-tonerpatroner medfølger ikke; skal købes separat.; ¹³Den lettilgængelige USB-port skal aktiveres af en administrator før brug.; ¹⁴Udskrivning med Direkte Trådløs er kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x.; Mobilenheden skal inden udskrivning være sluttet direkte til en Direkte trådløs kompatibel MFP's Wi-Fi-netværk. Der kræves muligvis også en app eller driver afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra multifunktionsprinterens eller printerens adgangspunkt. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁵Tryk-for-at-udskrive er kun standard på HP Color LaserJet Enterprise M553x.; Mobilenheden skal understøtte udskrivning via NFC (nærfeltkommunikation). Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁶Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, softwareapp, driver og dokumentkompleksitet.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser

¹Tonerpatronernes kapacitet er fastsat på grundlag af ISO/IEC-teststandarder. Det faktiske sideantal og omkostningerne kan variere en del, afhængigt af de udskrevne billeder, antallet af udskrevne farvesider og andre faktorer.; ²Energikravene er baseret på det land eller område, hvor printeren er solgt. Konvertert aldrig til en anden driftsspænding. Det kan beskadige printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Strømforbruget, når printeren er slukket automatisk, afhænger af netværksswitchens funktion hos kunden, brugerkonfigurationen og netværksaktiviteten. Når den er slukket, afhænger strømforbruget af, om netværkspakkerne kontrolleres for udskrivningsopgaver.; ³Det gennemsnitlige antal sider med sammensatte farver (C/M/G) og sort er baseret på ISO/IEC 19798 og vedvarende udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere en del, afhængigt af hvilke billeder der udskrives og andre faktorer. Der findes flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>.; ⁵Lydværdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: Basismodel, simplex-udskrivning, A4-sidekapacitet på 38 sider/min. i gennemsnit.; ⁶Målt iht. ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.; ⁷Målt iht. ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.; ⁸En arbejds cyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobusthed i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og MFP'er, der passer til brugerens eller gruppens behov.; ⁹HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.; ¹⁰HP SureSupply giver dig besked, når en printerpatron er ved at være tom, og hjælper dig med at købe en ny online gennem HP eller hos en lokal forhandler. Fås kun sammen med originale HP-forbrugsvarer. Kræver internetadgang. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹¹Nogle styresystemer understøttes ikke af den medfølgende software. Den komplette softwareløsning kan kun anvendes i Windows 7 og nyere. Ældre Windows-styresystemer (XP, Vista og de tilsvarende serverversioner) kan kun anvende drivere til udskrivning og scanning. Windows RT til tablet-pc'er (32-bit og 64-bit) bruger en enklere HP-printerdriver, som er indbygget i RT. UNIX-modelscripts findes på <http://www.hp.com> (modelscrip ts er printerdrivere til UNIX-styresystemer); Linux-systemer anvender in-OS HPLIP-software.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 4AA5-6746DAE, Marts 2015

